



- Kompakte Größe
- Dimmbare Hintergrundbeleuchtung
- Große Drucktasten für einfache und sichere Bedienung
- Einfache Installation
- Betrieb mit sicherer 24-VDC-Spannung
- Erkennt automatisch die Anzahl der Suchscheinwerfer und Panels; kann daher jederzeit erweitert werden
- Betreibt einen Suchscheinwerfer
- Mit der „Home“-Funktion kann der Benutzer eine Standardposition vordefinieren und mit einem einzigen Tastendruck zu dieser Position zurückkehren.
- Mit der „Gruppe“-Funktion kann der Benutzer beliebig viele Suchscheinwerfer gleichzeitig steuern

E6

MY R. STAHL T2613A



TEF 2613 ist ein Bedienfeld für Suchscheinwerfer. Mit einem Bedienfeld können Sie bis zu 8 Suchscheinwerfer steuern. Dadurch wird der Platzbedarf auf dem Brückendeck erheblich reduziert, ohne dass die Benutzerfreundlichkeit darunter leidet. Dieses Bedienfeld kann nur in Verbindung mit Suchscheinwerfern verwendet werden, die für diese Art von Technologie ausgelegt sind. Die Suchscheinwerfer und die Bedienfelder sind an ein gemeinsames RS-485-Netzwerk angeschlossen, wodurch die Verkabelung auf dem Schiff auf ein Minimum reduziert wird.

ANWENDUNG:

Für den Einbau.

Zur Steuerung von bis zu 8 Suchscheinwerfern.

Bis zu 16 Bedienfelder können an das Netzwerk angeschlossen werden.

Kann mit jeder Art von Lichtquelle verwendet werden.

Die Funksteuerungsschnittstelle TEF 2618 kann an das Netzwerk angeschlossen werden.

Auswahltabelle				
Versorgungsspannung DC	24,00 V			
Produktbeschreibung	Anzahl Tasten	Alte Art. Nr.	Art. Nr.	Gewicht
Steuermann Suchscheinwerfersteuerung Master-panel für Suchscheinwerfer TEF 2650	12	2613381100	170740	400 g

Technische Daten	
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung DC	24 V
Anzahl RS-485 Schnittstelle	2
Hilfsenergie	
Hilfsenergie Nennspannung DC	24 V
Diagnose	
Kommunikation	RS-485
Display	
Hintergrundbeleuchtung	Dimmbare LED

RS - 485 Network
use 2 x twisted pair (100 Ω - 120 Ω).
Screen not required.

