



- Pour le fonctionnement en sécurité intrinsèque d'une grande variété de dispositifs tels que les transmetteurs HART, les électrovannes, les capteurs, les contacts libres de potentiel, etc.
- Dispositifs compacts, peu encombrants et faciles à installer sur rail DIN
- Montage rapide grâce à l'encliquetage simultané sur le rail et au raccordement à la liaison équipotentielle

MY R. STAHL 9002A



Les barrières Zener de sécurité intrinsèque INTRINSPAK à deux canaux de la série 9002 permettent l'exploitation à sécurité intrinsèque de presque tous les appareils de terrain. Le vaste portefeuille et la combinaison de barrières Zener de sécurité intrinsèque couvrent une multitude de signaux. Les dispositifs offrent une robustesse élevée et un encombrement extrêmement faible. Le préfusible constitue un élément de confort dans toutes les variantes.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	2
Interface Ex zone	0, 1, 2, 20, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx PTB 08.0057X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex ec [ia Ga] IIB T4 Gc
Certificat IECEx poussière	IECEx PTB 08.0057X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	[Ex ia Da] IIIC
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 2053 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIB T4 Gc
Certificat ATEX poussière	PTB 01 ATEX 2053 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Certificat FMus	3010778
Marquage FMus	NONINCENDIVE FOR, Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; T4; Class I, Zone 2, Group IIC T4 IS connections for Class I,II,III, Div. 1, Groups C,D,F,G; Class I, Zone 0, Group IIB Hazardous location when inst. per doc. 90 026 11 31 1
Certificat ULus	E81680V1S3
Marquage ULus	For use in Hazardous location, Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; T4 Providing IS circuits for Class I,II,III, GROUPS C,D,E,F,G; per doc. 90 026 11 31 3
Certificat cCSA	1284580

9002/11-280-293-001 N° d'art. 158864

Protection contre les explosions

Marquage cCSA	Associated equipment [Ex ia], Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Provides IS circuits for Class I,II,III, Class I, Zone 0, Group IIB For applicable grps per inst. doc. 90 026 11 31 2
Certificat Inmetro gaz	UL-BR 12.0354
Certificat Inmetro poussière	UL-BR 12.0354
Certificats	ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada (FM), Chine (CQST), Corée (KGS), États-Unis (FM), États-Unis (UL), IECEX (PTB), Inde (Peso), Japon (CML)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), Chine (CCC)
Installation	en zone 2, division 2 et en zone sûre
Informations supplémentaires	voir certificat et mode d'emploi correspondants

Valeurs de sécurité

Tension maximum U _o			28 V		
Courant maximum I _o			89 mA		
Puissance maximum P _o			630 mW		
Capacité extérieure max. autorisée C _o pour IIC			0,083 µF		
Inductance extérieure max. autorisée L _o pour IIC			2,2 mH		
Capacité extérieure max. autorisée C _o pour IIB			0,65 µF		
Inductance extérieure max. autorisée L _o pour IIB			14 mH		
Valeurs limite de sécurité intrinsèque Inductance L _o / capacité C _o			Inductance L _o / capacité C _o pouvant être raccordées ensemble		
Canal 1	IIC	L _o [mH]		1 mH	0,100 mH
		C _o [µF]		0,0530 µF	0,0830 µF
	IIB	L _o [mH]	10 mH	1 mH	0,1 mH
		C _o [µF]	0,25 µF	0,35 µF	0,65 µF
Canal 2	IIC	L _o [mH]		1 mH	0,1 mH
		C _o [µF]		0,720 µF	1,600 µF
	IIB	L _o [mH]	5 mH	1 mH	0,1 mH
		C _o [µF]	2,70 µF	4,90 µF	10 µF
Canal 1 + 2	IIC	L _o [mH]			
		C _o [µF]			
	IIB	L _o [mH]	10 mH	1 mH	
		C _o [µF]	0,240 µF	0,36 µF	

Caractéristiques électriques

Nombre de canaux	2
Résistance maximale R_{max}	359 Ω
Résistance minimale R_{min}	322 Ω
Courant de sortie maximal I_{max}	69 mA
Potentiel canal 1	Positif
Potentiel canal 2	Positif
Fréquence de transmission canal 1	≤ 100 kHz
Type de tension	DC

9002/11-280-293-001 N° d'art. 158864

Caractéristiques électriques

Courant de fuite I_{leak} pour U_N			$\leq 2 \mu\text{A}$				
Canal	Tension nominale U_N	Courant de sortie maximal I_{max}	Résistance min. R_{min}	Résistance max. R_{max}	Tension max. U_o	Courant max. I_o	Puissance max. P_o
1	25,00 V DC	69 mA	322 Ω	359 Ω	28 V	89 mA	630 mW
2	6 V	88 mA	60 Ω	68 Ω	9,60 V	180 mA	430 mW
1 + 2					28 V	269 mA	1050 mW

Alimentation auxiliaire

Alimentation	réglé
--------------	-------

Sortie

Influence de température	$\leq 0,25 \text{ \%}/10\text{K}$
--------------------------	-----------------------------------

Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante	-4°F ... +140°F
Température de stockage	-20 °C ... 75 °C
Température de stockage	-4°F ... +167°F
Humidité relative maximale	95 % en moyenne, pas de condensation

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP40
Degré protection (IP) broches	IP20
Matériau du boîtier	Polyamide 6 FV
Nombre de bornes de connexion	4
Section de raccordement maximum	1,5 mm ²
Section de raccordement AWG	16 AWG
Type de câble de raccordement	unifilaire à fils fins
Largeur	103 mm
Largeur en pouce	4,09 in
Longueur	12 mm
Longueur en pouces	0,48 in
Profondeur de montage	72 mm
Profondeur de montage pouces	2,76 in
Poids	110 g
Poids	0,24 lb

Montage / Installation

Section de raccordement de la mise à la terre	4 mm ²
Section de conducteur de la mise à la terre AWG	12 AWG
Type de raccordement	2 PA
Couple minimum Nm	0,5 N · m
Couple minimum lb/in	4,43 lb/in
Couple maximum Nm	0,6 N · m
Couple maximum lb/in	5,31 lb/in


Barrières Zener de sécurité intrinsèque

Barrière de sécurité à deux canaux







9002/11-280-293-001 N° d'art. 158864

Dessins techniques – sous réserve de modifications






Barrières Zener de sécurité intrinsèque deux canaux,
potentiel : + / +

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications




Accessoires

Borne en série		N° d'art.
	Borne en série Phoenix Contact UT 4-PE	113057
	Borne en série Phoenix Contact UT 6-PE	113058
Adaptateur		N° d'art.
	L'adaptateur permet l'installation d'une barrière de sécurité sur la base de bride (N° d'art. 165283) ou une plaque de montage d'une série précédente.	158826
Base de bride en matière moulée		N° d'art.
	Permet l'installation de la barrière de sécurité sur une barre G. La barrière de sécurité est montée sur l'adaptateur (N° d'art. 158826).	165283

9002/11-280-293-001 N° d'art. 158864


Porte-fusible

N° d'art.



Le porte-fusible se clipse sur le côté de la barrière de sécurité et peut héberger jusqu'à 5 pré-fusibles (remplacement).

158834



Pièces de rechange

Fusible de puissance

N° d'art.



Pour toutes les barrières Zener de sécurité intrinsèque des séries 9001, 9002 et 9004
Unité d'emballage : 5 pièces

158964

Support d'inscription

N° d'art.



Capot transparent pour l'inscription

158977

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.